

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema brevettato dal design ergonomico con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore. Pratica maniglia retrabile per un agevole trasporto.

Alta efficienza e qualità sonora con 145W di potenza con amplificatore in classe D.
 Possibilità di includere due radiomicrofoni (opzionali)
 Batterie al Litio e caricabatterie interno con autonomia di oltre 8 ore con sole 4 ore di ricarica totale.
 Registratore/Lettore CD/MP3 (opzionali)
 2 Ingressi per microfono a filo - Ingresso linea - Uscita linea supplementare - Toni - **Bluetooth integrato**
 Possibilità di posizionamento su stand elevatore.



Bluetooth

MA-505

COMPATTO PORTATILE AMPLIFICATO
Potenza 145W in classe D
Funziona a Batterie e Corrente

- Scuole ed attività all'aperto
- Riunioni aziendali - Meetings
- Presentazioni di prodotti
- Fiere - Centri commerciali - Palestre
- Avvenimenti sportivi - Cerimonie
- Animazione in villaggi turistici
- Adatto per interno od esterno
- Estremamente portatile
- Alta qualità della voce e della musica
- Batteria ricaricabile in 4 ore
- Autonomia oltre 8 ore a batteria

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	Batterie Litio 4,5Ah 100-240Vac
Distorsione THD	< 0,1%
Risp. in frequenza	70 Hz-18kHz ±3 dB
Potenza audio	100WRMS-145Wmax
Ingressi audio	2 Micro - 1 Line
Altoparlante	8" Woofer + 1" driver
Tempo di ricarica	4 ore
Autonomia	8 ore
Dimensioni	285x400x225 mm
Peso	8,5 kg



TRASMETTITORE Interlink

MT-91

Trasmettitore Interlink UHF 16 canali



Utilizzabile con MA-505 per trasmettere il segnale via radio ad altri diffusori Master/Slave. *E' consigliabile utilizzare i ricevitori per i radiomicrofoni in una gamma ed il trasmettitore MTM-91 con i rispettivi ricevitori MRM-70 in un'altra gamma.*

RADIOMICROFONI OPZIONALI (se ne possono aggiungere fino a 2)

MRM70-30H

Modulo aggiuntivo di
 1 Radiomicrofono UHF a impugnatura
ACT 16 canali selezionabili Autoscan



Scheda Ricevitore UHF **MRM-70**
 con trasmettitore a impugnatura **ACT-30H**

MRM70-30T

Modulo aggiuntivo di
 1 Radiomicrofono UHF Belt Pack
ACT 16 canali selezionabili Autoscan



Scheda Ricevitore UHF **MRM-70**
 con trasmettitore Belt Pack **ACT-30T**
 (vedi microfoni da abbinare sotto)

ACCESSORI OPZIONALI



MCD-705
 Modulo Lettore CD standard



DPM-3
 Digital Audio Recorder/Player su USB/SD/SDHC Card



CDM-2
 Lettore CD/MP3 con porta USB



SC-50
 Capotina per MA-505



CDM-3A
 Lettore CD/MP3 e Registratore su porta USB

21435
 Stand a treppiede Nero in acciaio

